

# TESTBOY

## TV 411

KONTAKTLOSER DREHFELD- UND  
ROTATIONSTESTER



### DIE SPEZIFIKATIONEN

|                         | TESTBOY TV 411                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ANZEIGE                 | OPTISCH, 6 LEDs                                   |
| SPANNUNGSBEREICH        | 70-600 V AC                                       |
| FREQUENZBEREICH         | 50/60 Hz                                          |
| PRÜFLEITUNGS-LÄNGE      | 50 cm                                             |
| ÜBERSPANNUNGS-KATEGORIE | CAT III 600 V                                     |
| GEHÄUSE                 | ABS-Kunststoff                                    |
| ABMESSUNGEN             | 110 x 70 x 30 mm                                  |
| GEWICHT                 | 220 g (inkl. Batterien)                           |
| SPANNUNGSVERSORGUNG     | 2 x 1,5 V AA                                      |
| LIEFERUMFANG            | Inkl. Bedienungsanleitung,<br>Bereitschaftstasche |

## IHRE VORTEILE

- // kontaktlose Messung der Phasenfolge und des Drehfeldes
- // integrierter Rotationsmesser
- // schnell zu erfassende LED-Anzeige

Der kontaktlose Drehfeld- und Rotationstester Testboy TV 411 ist besonders für Serviceaufgaben in Motorinstallationen und mehrphasigen Netzen geeignet, denn er zeigt die Phasenfolge und Drehfeldrichtung der Außenleiter optisch durch sechs LED's an. Einen behändigen Serviceeinsatz ermöglicht die kontaktlose Messung mit den farbig isolierten Klemmen und minimiert überdies die Gefahr des Berührens elektrisch aktiver Leiter. Der verbundene Rotationstester ermittelt zudem kontaktlos die Drehrichtung der Motorwelle durch Messung des Wechselmagnetfeldes.